



SAMA

01. 配件包
02. 線材接口示意圖
03. I/O功能座介紹
04. 機箱展示圖
05. 機箱的拆卸及安裝視圖
06. 主板的安裝
07. 電源安裝
08. 主機板硬碟架2.5" SDD / 3.5" HDD的安裝
09. 電源倉2.5" SSD的安裝
10. 右側板風扇的安裝
11. 後板風扇的安裝
12. 上蓋風扇的安裝
13. 主機板風扇架冷排的安裝
14. 上蓋水冷排的安裝
15. 後板冷排的安裝
16. 顯卡的安裝

SAK702 新鏡界 幻彩版

產品參數	
產品型號	SAK702 新鏡界 幻彩版
產品類型	直立式M-ATX / ITX
產品尺寸	440*220*455mm
包裝尺寸	535*310*530 mm / 9.7 Kg
PCI擴充卡槽	5
HDD硬碟位	3.5" HDD x1 (共用2.5" SSD x1)
SSD硬碟位	電源倉側面*1
前置接口	USB3.0*2, HD AUDIO, TYPE-C
風扇位置	右側板12cm*3風扇、上蓋12cm*3 / 14cm*2風扇、後板12cm風扇
水冷排位置	右側板支持120/240/280/360mm水冷排 (厚度小或等於52mm) 上蓋支持120/240/280/360mm水冷排 (厚度小或等於52mm) 後板支持120mm水冷排
顯卡限長	400~270 mm (右側有雙水冷排)
CPU散熱限高	165mm

01 配件包

- 電源螺絲*4
- 硬碟螺絲*4
- 主板螺絲*16
主板與風扇安裝時使用
- 束綫帶*8
- 彈扣*2
顏色與機箱
- 鋼柱套*1
調整鋼柱位置時使用
- 扎帶*8

02 線材接口示意圖

將LED SW端子，連結到控制面板上的ARGB燈光調控Pin腳上

LED SW

USB3.0安裝

音頻與麥克風安裝

把F-PANEL插在主板 PWP SW, PWR BTN, RWR字樣插針上

04 機箱展示圖

後視圖 正面圖 俯視圖 仰視圖

左視圖(拆下側板) 右視圖(拆下側板)

05 機箱拆卸及安裝視圖

從後面摺開兩側擋板

從主機背後摺開

從主機背後摺開上蓋

從上面摺開前面板

03 I/O功能座介紹

HD AUDIO TYPE-C

USB3.0 開機鍵 LED鍵

06 主板的安裝

根據不同型號的主板調整鋼柱的位置

機殼有32mm的整線空間，並預留背插式主板孔位，整線更加美觀

08 主機板硬碟架2.5" SDD / 3.5" HDD的安裝

擰開螺絲取下硬碟架

擰開螺絲可拆下I/O功能座，側面前面可互換

側面 前面

07 電源的安裝

用電源螺絲固定電源

2.5" SDD*2

3.5" HDD*1

用螺絲固定硬碟到硬碟架再安裝回主機板背部硬碟架位

09 電源倉2.5" SSD的安裝

電源倉側面2.5" SDD*1,放入2.5" SDD後，從外面鎖上固定螺絲